Bestellinformationen

D-KD-IDP-2103	**KOMDRUCK IDP-2103 (Ink-Dokument-Printer)**
D-KD-IDP-2103-S	**KOMDRUCK IDP-2103 (Ink-Dokument-Printer) mit Sheetfeeder**
V-KD-IDP2K-NPB	Ink-Cartridge-Pigment-**Nano**-Black (78ml) for IDP-2103 Series
V-KD-IDP2K-PB	Ink-Cartridge-Pigment-Black (78ml) for IDP-2103 Series
V-KD-IDP2K-PC	Ink-Cartridge-Pigment-Cyan (26ml) for IDP-2103 Series
V-KD-IDP2K-PM	Ink-Cartridge-Pigment-Magenta (26ml) for IDP-2103 Series
V-KD-IDP2K-PY	Ink-Cartridge-Pigment-Yellow (26ml) for IDP-2103 Series
V-KD-IDP2K-PH	Printhead for IDP-2103 Series
V-KD-IDP2K-WIP	Ink-Pad-Set for IDP-2100 Series

Bitte beachten Sie, dass ab dem 03.04.2023 alle ausgelieferten Drucker der KOMDRUCK AG mit Nano-Black ausgestattet sind! Kontrollieren Sie vor einer Bestellung welche Tintensorte (Black Pigment / Nano-Black Pigment) Sie besitzen.

Technische Probleme

Sie haben ein technisches Problem oder brauchen Hilfe?
Gerne helfen wir Ihnen hierbei persönlich weiter:

Kontakt

KOMDRUCK AG
Auf der Binn 7-9
64658 Fürth (Odenwald)

Tel: 06253/20256-0
Fax: 06253/20256-111
kundenservice@komdruck.de
www.komdruck.de

KOMDRUCK

Quickstart Guide

IDP - 2103 Serie

Installation und Aufbau des Druckers

Packen Sie den Drucker aus und stellen Sie diesen an einen geeigneten Platz.
Entfernen Sie alle Transport-Fixier-Klebestreifen an der Vorder- und Rückseite des Druckers!



Schließen Sie das Netzteil an den Drucker an.

Das Anschlussfeld befindet sich auf der Rückseite des Druckers im linken unterem Bereich. Bitte den lila Netzteilstecker in die linke Buchse einführen.

Schalten Sie den Drucker ein.

Der Power-Button befindet sich rechts unter dem Bediendisplay auf der Vorderseite des Druckers.

Halten Sie ein weißes Blatt Papier bereit.

Rücksendungen

Verpackung bitte aufbewahren. Rücksendung des Druckers für Service- oder Reparaturzwecke nur im Originalkarton.
Eventuelle Schäden melden Sie bitte an die KOMDRUCK AG. Sollte der Verpackungsinhalt nicht vollständig sein, wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an die Firma KOMDRUCK AG.

Weitere Informationen

Für Informationen rund um die Einrichtung & Bedienung des Druckers, der Druckerwartung, Gefahren und Hinweise finden Sie hier:

Menü - Kurzbeschreibung

Einrichtung

Druckereinstellung: Folgende Voreinstellungen des Druckers können angewählt werden!
Datum und Urzeit
Sprache
Land/Region
Helligkeit Display
-ortführungstaste
Extras: Folgende Anwendungen können ausgeführt werden!
Druckkopf reinigen
Drucker ausrichten (Kalibrierung)
Berichte drucken: Folgende Bericht können gedruckt werden!
Druckqualitätsbericht
Netzwerkkonfigurationsseite

Infos zur Patrone

Tintenfüllstände
Niedrig Warnung
Patronendetails

Netzwerk

Ethernet-Einstellung
Berichte drucken
Netzwerkeinstellungen
wiederherstellen

Laden der Tintenpatronen

1

Öffnen Sie den Gehäusedeckel. Der Druckkopfschlitten fährt automatisch in die Mitte (Serviceposition) und bleibt dann stehen.

2

Nehmen Sie die Tintenpatronen aus der Verpackung.

3

Schieben Sie die Tintenpatronen langsam bis zum Anschlag an die vorgesehenen Steckplätze , bis ein “Einrasten” spürbar ist.

Gehäusedeckel schließen! Die Initialisierung beginnt automatisch.

Ein A4 Papier in den manuellen Papiereinzug legen. Warten Sie bis der Drucker den Druckkopf initialisiert und kalibriert hat. Dieser Vorgang geschieht vollautomatisch. Dazu werden auf das A4 Blatt diverse Druckmuster gedruckt. Die Initialisierung des Druckkopfes dauert ca. 5 Minuten. Warten Sie bitte mit den weiteren Schritten, bis dieser Vorgang beendet ist.

1

2

3

HUB- und Treiberinstallation

Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie den Treiber installiert haben.

Laden Sie den aktuellen IDP-2103 / IDP-2103-S Treiber für Standardanwendungen oder den BDR-Treiber für die Dokumente und VISA der Bundesdruckerei und Toolbox unter **https://komdruck.de/support/#download_portal** herunter.
Drucken Sie die Windows Testseite aus. Der Drucker ist betriebsbereit und kann verwendet werden

Support